



REAL SMART HOME

REAL SMART HOME GmbH

APPMODULE

Logitech HARMONY App Dokumentation

Version 1.0.0
Typ: Applikation
Artikel Nr.:

Anleitungsversion I
Stand 08/2019
Datum: 27. August 2019

DE

REAL SMART HOME GmbH

Hörder Burgstraße 18
44263 Dortmund

Email: [info\[at\]realsmarthome.de](mailto:info[at]realsmarthome.de)

Tel.: +49 (0) 231-586974-00
Fax.: +49 (0) 231-586974-15
www.realsmarthome.de

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	4
	Allgemeine Hinweise	4
2	Funktionübersicht	5
3	Das innovative, modulare App-Konzept für die Gebäudeautomation	6
3.1	Informationen zum APPMODULE.....	6
4	App-Installation.....	7
5	App Einstellungen	8
5.1	Logitech HARMONY	8
5.2	Parameter.....	8



1

EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf der **Logitech HARMONY** App für das BAB **APPMODULE**. Mit dieser App integrieren Sie **Logitech HARMONY Hub** in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP. Durch diese Dokumentation verbessert sich Ihre Erfahrung mit dem Produkt und Sie kommen schneller zum Ziel.

REAL SMART HOME GmbH

ALLGEMEINE HINWEISE

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Daher können die Angaben in dieser Dokumentation ggf. vom aktuellen Zustand abweichen. Informationen über den aktuellen Stand der APP finden Sie unter

www.bab-appmarket.de

Diese App ist ein eigenständiges Produkt und steht rechtlich in keiner Verbindung zu Logitech. Weder **BAB APP MARKET** GmbH noch der Entwickler sind im Besitz des oben genannten Markenzeichens.

2 FUNKTIONÜBERSICHT

Integrieren Sie das **Logitech HARMONY Hub** in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP. Die nahtlose Anbindung mit »**Logitech HARMONY**« ermöglicht die Steuerung mit allen Smart Home-Komponenten und Gebäudevisualisierungen.

Highlights:

3 DAS INNOVATIVE, MODULARE APP-KONZEPT FÜR DIE GEBÄUDEAUTOMATION

Das **APPMODULE** bringt das innovative, modulare App-Konzept in die Gebäudeautomation. Es sind die unterschiedlichsten Applikationen zur Integration von Drittanwendungen verfügbar, welche beliebig miteinander kombiniert werden können. Mit Hilfe dieser Apps, aus dem eigens für das **APPMODULE** geschaffenen **BAB APPMARKET**, wird das **APPMODULE** zu einem individuell zusammengestellten Integrationsbaustein für die Gebäudesteuerung.

HOW IT WORKS

**1****APPMODULE KAUFEN**

Kaufen Sie ein APP MODULE von
BAB TECHNOLOGIE.

**2****REGISTRIEREN**

Registrieren Sie das APP MODULE.
Jede App ist an ein Gerät gebunden.

**3****APPS LADEN**

Laden Sie sich passende Apps
für Ihr APP MODULE herunter.

**4****APPS INSTALLIEREN**

Installieren Sie Ihre Apps auf
Ihrem Gerät. Sie können die Apps
nun konfigurieren.

Hersteller des **APPMODULE** [BAB TECHNOLOGIE GmbH](http://www.bab-tec.de)

Vertrieb der Apps für das **APPMODULE** [BAB APP MARKET GmbH](http://www.bab-app-market.de)

Entwickler der App [REAL SMART HOME GmbH](http://www.real-smart-home.de)

3.1 INFORMATIONEN ZUM APPMODULE

Für eine detaillierte Produkt-Beschreibung und Inbetriebnahme-Anleitung beachten Sie bitte die separate Produkt-Dokumentation für das **APPMODULE**

http://www.bab-tec.de/index.php/download_de.html

Gerätevarianten

Das **APPMODULE** gibt es in drei Varianten:

- **APPMODULE KNX/TP** – zum unabhängigen Betrieb am KNX/TP Bus
- **APPMODULE EnOcean** – zum Betrieb im EnOcean Funknetzwerk
- **APPMODULE Extension** – zum Betrieb in einer IP-fähigen KNX-Anlage (KNXnet/IP) oder als Erweiterung für **EIBPORT**

4 APP-INSTALLATION

Um eine APP zu installieren müssen Sie wie folgt vorgehen

1. Rufen Sie bitte die Weboberfläche Ihres **APPMODULE** auf: <IP-Adresse **APPMODULE** > in die Adresszeile ihres Webbrowsers eintragen und mit „Enter“ bestätigen. Das Webinterface des **APPMODULE** öffnet sich.
2. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem **APPMODULE** an. Wie Sie sich an das **APPMODULE** anmelden entnehmen Sie der **APPMODULE** Dokumentation.
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „App Manager“.
4. Sie befinden sich jetzt auf der Seite, auf der alle bereits installierten APPs aufgelistet sind. Ist noch keine App installiert worden, ist die Seite leer. Um eine APP zu installieren klicken Sie auf „APP installieren“.
5. Klicken Sie als nächstes auf „App auswählen“, es öffnet sich nun ein Fenster. Wählen Sie das Verzeichnis in dem Sie die Smart Home APP »**Logitech HARMONY**« gespeichert haben aus und klicken Sie auf „OK“.
Die Smart Home APP »**Logitech HARMONY**« muss zuvor vom BAB APP MARKET (www.bab-appmarket.de) heruntergeladen werden.
6. Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“ und parametrieren Sie Ihre Smart Home App.
7. Für ein Update der App »**Logitech HARMONY**« klicken Sie mit der linken Maustaste auf das App-Symbol.
8. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Detailbeschreibung der App. Klicken Sie hier auf „App updaten“ um das Update ihrer App zu starten. Die Updateversion müssen Sie vorher vom **BAB APP MARKET** herunterladen.

Sobald die Information „Installation erfolgreich“ erscheint, klicken Sie nur noch auf „OK“. Bei einem Update der App werden die vorher konfigurierten Parameter übernommen.

Hinweis

Bitte verwenden Sie Google Chrome als Browser zur Konfiguration der App.

5 APP EINSTELLUNGEN

Integrieren Sie das **Logitech HARMONY Hub** in Ihr Smart Home auf Basis von KNX, EnOcean und IP. Die nahtlose Anbindung mit »**Logitech HARMONY**« ermöglicht die Steuerung mit allen Smart Home-Komponenten und Gebäudevisualisierungen.

5.1 LOGITECH HARMONY

Um eine Instanz zu erstellen klicken Sie bitte auf folgendes Symbol „+Instanz erstellen“.

GAs erstellen

Hier erstellen Sie automatisch Gruppenadressen, beginnend und fortlaufend ab einer einzutragenden Startadresse.

Instanz speichern

Damit Ihre Einstellungen wirksam werden, müssen die Änderungen in das Gerät gespeichert werden.

Instanzname:

Bitte einen Namen für die neue Instanz eingeben.

Kommentar:

Hier kann eine Beschreibung der Funktion dieser Instanz hinzugefügt werden.

5.2 PARAMETER

IP Adresse Harmony Hub:

Die IP Adresse Ihres Geräts.

Gewünschte Szene einschalten (EIS 14 / 1-255)

Geben Sie die Gruppenadresse für das Einschalten einer gewünschten Szene an. Sie können Werte zwischen 1-255 verwenden.

Szene zuweisen:

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 255 Szenen ganzzahlige Zahlen zuweisen. Senden Sie diese Zahl an eine spezielle Gruppenadresse und die Harmony Hub schaltet Ihre Szene ein. Wichtig! Damit Ihre Szene angezeigt werden können, müssen Sie zuvor die IP des Harmony Hubs eintragen.